



KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ

CR 504 Kablosuz Yayın Alıcısı

CR 504 Kablosuz ses ve müzik yayın Alıcısı ,anons ve müzik yayını yapmak amacıyla kullanılabilen sabit montajlı üründür. Ses ve Müzik kalitesi oldukça yüksektir. Kısa mesafeli seslendirme ihtiyaçlarında mükemmel sonuçlar elde edilebilmektedir. Dış ortamda her türlü iklim şartlarına dayanıklıdır. Ses çıkış gücü 46 W/RMS dir. CR 504 Alıcılar ,Verici cihazından gelen "GENEL AÇMA" komutu ile uzaktan çalıştırılabilmektedir.

Alıcıları kullanmak için her hangi bir izin veya onay gerektirmez.

Not : Hoparlör hariç satılmaktadır.

Hangi vericileri ile çalışır?

- CT 200B Başlıklı tip mikrofon Vericisi
- CT 201 El tipi Mikrofon Vericisi
- CTT 200 Masa Üstü Mikrofon Vericisi
- CT-210 MP3 Çalarlı Mikrofon Vericisi

Frekans ayarlaması nedeniyle ürünümüz yarı mamul halinde stoklanmaktadır. Bu yüzden siparişler anında teslim edilememektedir. Teslim süresi için firmamıza danışınız.

Teknik Özellikler

- Çalışma frekansı :(VHF 186-196 MHz),
- PLL kontrollü osilatör : +/-10 ppm kararlılık.
- Alış hassasiyeti : 0,8uV/12dB SINAD
- Sinyal gürültü oranı: 85 dB
- Yüksek ses kalitesi (30Hz-15 KHz)
- 46 Watt RMS ses çıkış gücü,
- Distorsiyon: %0,5
- Bağlanabilir hoparlör sayısı : maksimum 2 adet 16 ohm UNIT
- Ölçüler: G,Y,D mm: 177x120x60
- Ağırlık: yaklaşık 1,5 Kg
- Dış ortama dayanıklı özel plastik gövde,
- Diğer ORIENT ürünleri ile sistemin genişletilebilmesi,
- Telsiz mikrofon Vericileri ile çalıştığında elde edilebilir mesafe;
CTT 200 Verici ile: yaklaşık 350 metre
CT 201 El Mikrofon Vericisi ile: yaklaşık 150 metre,
- Çalışma Voltajı: 220 VAC,
- Sisteme kolaylıkla ilave yapabilmek veya yerini değiştirebilme,
- Bakım gerektirmez,uzun ömürlü kullanım.



ÖZGÜ İLETİŞİM Telsiz & Alarm Güvenlik Sistemleri
A SELSAN HABER ALMA MERKEZİ SATIŞ VE SERVİS ANA BAYİİ
MOTOROLA İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SATIŞ VE SERVİS ANA BAYİİ
1394 Sokak No:5 D:2 Alsancak / İZMİR Tel : 0232-4650665 (Pbx) Faks: 0232-4648990
www.ozguiletisim.com.tr



KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ

Uygulama Örnekleri

