



RCT 604 Bilgisayar Kontrollü Anons ve Müzik Vericisi

VHF (186-196 MHz) Masa Üstü Sabit Mikrofon Vericisidir. Lokal alanlarda anons ve müzik gibi seslendirme ihtiyaçlarını bir merkezden, diğer bölgelere aktaran sistemin bir parçasıdır. Ses kalitesi oldukça yüksektir. 1 adet Dinamik tip Mikrofon, 2 adet Harici ses girişi ve 1 adet PC Ses bağlantı girişi olan 4 kanallı Miksere sahiptir. 350 metre yarı çaplı bir alan içinde ses ve müzik yayını yapabilir.

Kullanılan Alıcı cihazı; CR-604 Kablosuz Ses ve Müzik Alıcısı,
Kullanılan Yazılım Programı ; ORISOFT V3.9

Teknik Özellikler



- Çalışma frekansı: 186-196 MHz,
- Frekans kontrolü: PLL kontrollü osilatör,
- Frekans kararlılığı: +/- 5 ppm,
- Anten çıkış gücü : 50 mW / 50 ohm
- Çalışma voltajı: 220 VAC,
- Çalışma akımı: 0,6 Amp,
- Mikrofon girişi: 600 ohm Dinamik tip,
- Harici Müzik giriş seviyeleri: 750 mV RMS /10 K ohm
- Ses frekans karakteristiği : 30 Hz-15 KHz +/-3db
- Boyutlar: (G,Y,D mm) : 300x240x65
- Ağırlık: yakl.550gr.