

ECPN 1004

Yangın Algılama ve Uyarı Paneli

Konvansiyonel - Standart Tip (4-32 Zon)



- Standart LED göstergeli
- 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ve 32 zon seçenekleri
- Modüler olarak zon sayısının (4 Zon) sahada arttırabilme
- Kolay montaj ve basit çalıştırma
- Basit ön panel sayesinde kullanma kolaylığı
- Diğer tüm marka konvansiyonel dedektör ve cihazlarla uyumlu
- EN54-2 ve EN54-4 standardına uyumlu
- Yedek parça garantisi

Genel

ECPN1004 serisi Konvansiyonel Yangın Algılama ve Uyarı Panelleri, 4'er zon artma özelliği ile 4,8,12,16,20,24,28 ve 32 zonlu olarak imal edilmişlerdir. Her bir zona, maksimum 20 dedektör ve sınırsız sayıda yangın butonu bağlanabilir.

Uygun fiyatı, şık tasarımı, modüler yapıda olması ve basit kullanım kolaylığı sayesinde, bir çok küçük ve orta ölçekli işletmelerde tercih edilmektedir.

Panele bağlı olan zon kablosu ile, dedektörün açık devre olması ve dedektör başlığının yerinden sökülmesi durumları sürekli panelden izlenebilir.

Panelde ayrı bir alarm devresi ve bir kuru kontak çıkışı mevcuttur. Panel üzerindeki dokunmatik bir tuşla tüm LED göstergeler test edilebilir. Yardımcı güç kaynağı, yangın ve hata çıkışları ile beraber panele entegredir.

Hat Sonu Dirençleri (HSD), panelde bulunan zon klemenslerine bağlı durumdadır. Kullanılan zonun HSD, klemensinden sökülerek hat sonundaki dedektör veya butona bağlanır. Eğer panelde kullanılmayan zon varsa, ilgili zonun klemensinde bulunan HSD bağlı olarak kalır.

Konvansiyonel panellerde, siren hatları ayrı çekilir ve sirenler dedektör ile butonlardan bağımsız çalışırlar. Herhangi bir alarm anında tüm sirenler aynı anda çalar ve binanın kolayca tahliyesi sağlanır.

ECPN1004 serisi Konvansiyonel Yangın Algılama ve Uyarı Panelleri, 24V ile çalışır ve her bir panele 12V, sızdırmaz tipte ve bakım gerektirmeyen 2 adet akü ilave edilmelidir.

Ayrıca yetkisiz kişilerin panele müdahale etmemesi için, panel kapağında bir kilit mevcuttur.