



## KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ CT 210 MP3 Çalarlı Mikrofon Vericisi

CT-210 MP3 Çalarlı Kablosuz Mikrofon Vericisi; Açık / Kapalı alanlarda, seslendirme ve müzik yayınlarını bir noktadan, farklı yerlere yerleştirilmiş ORIENT Alıcılarına aktaran bir cihazdır. Uzun çalışma süresi, sessiz açılma özelliği ve ergonomik yapısı ile oldukça pratik bir cihazdır. VHF bandında 186 - 196.000 MHz frekans aralığında çalışmaktadır. Belde taşınan CT-210, kullanıcıya hareket serbestliği kazandırır. Kullanıcı, konferans salonunda, stüdyolarda, her türlü kapalı / açık alanlarda kullanım esnasında sürekli yer değiştirebilir, herhangi bir yere bağımlı kalmaz. Açık alanda 150 m.'ye kadar çalışma mesafesine sahiptir.

Cihazın çalıştığı ortamdaki ısı/nem farklılıklarından veya batarya voltajının kullanıldıkça azalmasından kaynaklanan frekans kaymaları, PLL kontrollü olmasından ötürü meydana gelmez. Not: Aynı frekansta olan bir başka Kablosuz Ses ve Müzik Vericisi ile aynı anda çalışması olanaksızdır..

### Genel Özellikler

1- Kondenser Tip Tek Yönlü Mikrofon Girişi;

Yaka tipi veya Başlıklı tip Mikrofonlara uygundur.

2- Harici Müzik kaynağı Girişi;

CT-210 Vericisi ,her hangi bir Müzik kaynağına doğrudan bağlanabilir. Müzik kaynağının "LINE" çıkışı ile uyumludur.

Not: Kesinlikle Hoparlör çıkışları bağlanmamalıdır.

3- Batarya Durum Göstergesi :

Cihaz her açıldığında Kırmızı LED lambası çok kısa bir süre yanıp sönmekle cihazın içerisindeki bataryanın son durumunu gösterir. Eğer LED uzun süre yanıyor, cihazın bataryası bitmiş demektir. Bu durumda bataryanın şarj edilmesi gerekir.

4-Dahili 2GB MP3 Çalar;

Cihazın içerisinde bulunan MP3 çalar sayesinde istenilen kayıtlar Sistemdeki tüm Kablosuz Alıcılardan aynı anda dinletilebilmektedir. Hafızasında bulunan kayıtları oynatma, durdurma, bekletme, ileri / geri alma fonksiyonları mevcuttur. Hafıza kapasitesi 2 GB'dır.

5- PC den MP3 Yükleme ve Şarj girişi;

CT-210 Vericinin içerisinde bulunan MP3 aygıtına parça yükleme işlemi cihazın altındaki soketin USB kablosu ile PC'ye irtibatlandırılması suretiyle yapılmaktadır. Aynı soketten Cihazın içerisindeki batarya da şarj edilmektedir. Şarj işlemi, PC'ye veya özel adaptörüne bağlanarak yapılabilmektedir.



## KABLOSUZ SES YAYIN SİSTEMLERİ

### Hangi ORIENT Alıcıları ile kullanılır?

- CR 504 Kablosuz Ses ve Müzik Alıcısı,
- CR 502 Kablosuz 46 Watt Aktif hoparlör
- CR 502M Kablosuz 46 Watt Aktif Hoparlör modülü
- CR 501 Profesyonel 250 Watt Kablosuz Aktif Hoparlör
- CR 200D Tek Kanal Mikrofon Alıcısı
- ORIA 040 Tur Rehber Alıcısı

	<p><b>Teknik Özellikler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Çalışma frekansı: 186-196 MHz</li><li>-Frekans Kontrolü: PLL Sentezörlü</li><li>-Frekans Kararlılığı: +/- 10 ppm</li><li>-Çalışma sıcaklık aralığı: -10 ile +45 C</li><li>-Anten çıkış gücü: 40 mW max.</li><li>-Kanal Aralığı: 10-25 KHz</li><li>-Harmonik Bastırmaları: -54 dbm +/- 6 db</li><li>-Deviasyon: 12 kHz nom.</li><li>-Ses Frekans Özelliği: 30 Hz -15 kHz +/- 3 db</li><li>-Mikrofon Tipi: Kondenser Mikrofon</li><li>-Müzik Giriş Seviyesi: 10 K ohm / 750 mV max.</li><li>-Batarya Tipi: 3,7 Volt / 500 mA Lithium Batarya</li><li>-Çekilen Akım: ~ 80mA</li><li>-Ağırlık (kg): ~ 200 gr. +/- %5</li><li>-Boyutlar (mm): 7,5 x 110 x 2,5</li><li>-Dahili MP3: 2 GB hafıza kapasitesi</li></ul>	
--	---	--